



LUPUSEC - WASSERMELDER FÜR DIE XT2 PLUS

Art. 12047 EAN: 4260195433182

- » Dieser Melder ist nur für die XT2 Plus
- » Meldet zuverlässig Wasser bei Kontakt
- » Schützt vor Wasserschäden
- » Leicht zu montieren
- » Wasserdichter Fühler (Kabel)
- » Zus. Fühler an der Gehäuseunterseite
- » Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

LUPUSEC - Wassermelder für XT2 Plus

XT2 Plus Wassermelder

Der LUPUSEC - XT2 Plus Wassermelder alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach auf den Boden gelegt (z. B. in Nähe der Waschmaschine). Alternativ kann man einen externen Sensor per Kabel anstecken und so anbringen, dass nur dieser Bodenkontakt hat. Der Melder selbst kann somit auch an der Wand montiert werden. Jeder Kontakt mit Wasser aktiviert eine in dem Melder verbauten Sirene und übermittelt einen Alarm an die Zentrale.



Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder Räumlichkeit in Bodennähe angebracht werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Einfach den Wassermelder über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit weni-



TECHNISCHE DATEN

Maße	95 x 29,5 x 82,5mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 0,12 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Widerstandsmessung
Sensortyp	Widerstandsbrücke
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Kommunikationsweise	ZigBee HA 1.2 Pro
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	1 x CR123A 3V lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 2.6 Jahre (bei einer Aktivierung im Monat)
Montageort	Wand, Boden
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperaturen	-10°C bis 45°C

LIEFERUMFANG

Wassersensor für XT2 Plus	CR123A 3V lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

