

# Akku-Bohrschrauber

## DDF485RFJ

18V • 50 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

### Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.



### Technische Details

Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

**EAN 0088381866361**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**346317-0**  
Einhängebügel



**784637-8**  
PH/LS Doppelbit



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**837916-4**  
Tiefziehteil für MAK-PAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL1830B (2x)**  
Akku BL1830B



**DC18RC**  
Schnellladegerät DC18RC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

